

Segítőkártya 66.

Kitárolás felvitele személyre (normál felvitellel)

Indító modul: *Alkatrészkereskedelem / Munkafolyamatok / Kitárolás*

1. *Új felvétel* nyomógomb () megnyomása.
2. Kitárolás **típusának** kiválasztása **Személy** típusra.
3. **Raktári átadó** kiválasztása.
4. **Átvevő** kiválasztása.
5. **Raktár** kiválasztása.
6. Majd az *OK* () nyomógomb megnyomása.
7. A **Kitárolás karbantartás** nevű ablakon a **gyári** választógomb megnyomása, majd az *Új tétel felvitele* () nyomógomb megnyomása.
8. A megjelenő ablakon (**Gyári alkatrész választása**) *Lekérdezés futtatása* () nyomógomb megnyomása.
9. A kitárolandó **cikkszám** kiválasztása, majd *OK* () nyomógomb megnyomása.
10. A megjelenő ablakban a **kitárolandó mennyiség** megadása, majd *OK* () nyomógomb megnyomása.
11. A 10-es és 11-es lépéseket addig kell végezni, amíg az összes gyári alkatrész fel nem került.
12. Ezután *kilépés* () nyomógomb megnyomása és megjelenik újra a **Kitárolás karbantartás** nevű ablak.
13. A **Kitárolás karbantartás** nevű ablakon az **egyéb** választógomb megnyomása, majd az *Új tétel felvitele* () nyomógomb megnyomása.
14. A megjelenő ablakon (**Egyéb alkatrész választása**) *Lekérdezés futtatása* () nyomógomb megnyomása.
15. A kitárolandó **cikkszám** kiválasztása, majd *OK* () nyomógomb megnyomása.
16. A megjelenő ablakban a **kitárolandó mennyiség** megadása, majd *OK* () nyomógomb megnyomása.
17. A 16-os és 17-es lépéseket addig kell végezni, amíg az összes egyéb alkatrész fel nem került.
18. Ezután *kilépés* () nyomógomb megnyomása és megjelenik újra a **Kitárolás karbantartás** nevű ablak.
19. Itt az *OK* () nyomógomb megnyomása.

20. *Átadható állapotba kerül a kitárolás* () nyomógomb megnyomása.

21. *Átadva állapotba kerül a kitárolás* () nyomógomb megnyomása.